

Postup pro instalaci a nastavení programu X-lite

Zde se dozvíte jak nainstalovat a nastavit program X-lite. Tento program doporučujeme jako softwarové řešení pro používání naší služby SmartVoip.

Program X-lite si můžete zdarma stáhnout v sekci 'dotazy a návody' na www.smartvoip.cz nebo www.xten.com v sekci DOWNLOADS.

Po instalaci a spuštění vypadá program X-lite takto:



Instalace softwarového telefonu X-Lite

Před samotným telefonováním je třeba ještě program nainstalovat a nastavit podle následujícího návodu. Po instalaci při prvním spuštění se spustí Audio Tuning Wizard: Pokračujte kliknutím na tlačítko **Další**.



Vyberte Vaši zvukovou kartu (většinou se sama nastaví) a pokračujte kliknutím na tlačítko **Další**.



Smart Voip

Nastavte hlasitost Vašich sluchátek či reproduktorů a pokračujte kliknutím na tlačítko **Další**.



Nastavte hlasitost Vašeho mikrofону a pokračujte kliknutím na tlačítko **Další**.



Nastavte úroveň okolního šumu stisknutím tlačítka **Start calibration test** a pokračujte kliknutím na tlačítko **Další**.



Vyberte rychlost vašeho připojení a pokračujte kliknutím na tlačítko **Další**.



A nyní stiskněte tlačítko **Dokončit**.



Nastavení X-Lite pro volání s SmartVoipem

Konfiguraci X-Lite pro Váš volací účet můžete provést dvěma způsoby. Automaticky – pomocí konfiguračního souboru, nebo ručně vložit nastavení (pro zkušené uživatele).

Ruční nastavení X-Lite (pro zkušené uživatele)

Spusťte program X-lite a klikněte na vstup do menu pro nastavení.



Zvolte položku System Settings.



Následně vyberte položku SIP Proxy.



Rozklikněte první položku 'default' a proveďte nastavení viz následující obrázek.



Smart Voip

Je třeba vyplnit uvedené položky:

Enabled:	<i>Yes</i>
Display Name:	<i>Zobrazované jméno</i>
Username:	<i>Vaše telefonní číslo</i>
Authorization user:	<i>Vaše telefonní číslo</i>
Password:	<i>Vaše heslo</i>
Domain/Realm:	<i>sip.smartvoip.cz</i>
Sip Proxy:	<i>sip.smartvoip.cz</i>

Vaše přihlašovací jméno a heslo Vám bylo zasláno e-mailem při aktivaci služby.

Po nastavení stiskněte tlačítko **Back**.

A nyní už vám nic nebrání v telefonování pomocí Vašeho PC.

Doporučujeme provést následující nastavení kodeků.

Pro nižší zátěž Vašeho připojení k internetu, doporučujeme provést nastavení iLBC kodeků. iLBC kodek snižuje nároky na Vaši internetovou linku.

Smart Voip

Pro nastavení kodeků vstupte do menu.



Klikněte na menu **Advanced System Settings**.



V menu **Enabled** změňte nastavení na **Yes**. Ostatní položky nechte beze změny.



Dvojitým stiskem tlačítka **Back** se vraťte menu **Codec Settings** a zvolte položku **Codec Order**.



Smart Voip

Nastavte položce **iLBC** hodnotu **1**. Všechny ostatní položky (kodeky) by měly být číslovány vzestupně (tj. od 2 výše, jak vidíte na obrázku).



Po správném nastavení iLBC kodeku uvidíte na displeji telefonu vpravo dole ikonu **iLBC** černou barvou.

